



ARMOIRES DE COMMANDE

city11

Armoire de commande

pour portails battants

Analogique **230V**
avec sortie pour
serrure électrique 12V



city11 PLUS

- Configuration et programmation par trimmer et commutateur DIP
- Alimentation pour 2 moteurs monophasés 230V
- Sortie pour serrure électrique 12V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR2
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Sortie pour feu 230V (utiliser feux avec intermittence)
- Sortie pour lumière de courtoisie (gérable aussi par émetteur)
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher bruits et rebonds en fermeture
- Visualisation de l'état des entrées par led

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Description | 230V pour moteurs 230V |
|------------------------------------|---------------------------|
| MODÈLE | CITY11 |
| CODE | 12A033 |
| Alimentation (V / Hz) | 230/50 |
| Charge maxi des moteurs (W) | 700 |
| Charge maxi accessoires à 24V (W) | 10 |
| Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ +60 |
| Dimensions (mm) | 170 x 185 x 70 |
| Poids (g) | 1200 |
| Degré de protection (IP) | 55 |

ACCESSOIRES



11B047 • MR2

Module récepteur embrochable
433,92 MHz
Disponible également en version
868,30 MHz (code 11B048)