



ARMOIRES DE COMMANDE

city4

Armoire de commande

pour portails battants
(vantail unique) et coulissants

Digitale **230V**



city4 PLUS

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR2
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Gestion du canal auxiliaire par l'émetteur
- Sortie feu 230V (utiliser des feux avec intermittence)
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction détection d'obstacles
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher bruits et rebonds en fermeture
- Ralentissement des vantaux dans la phase d'ouverture (temps programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	230V pour 1 moteur 230V
MODÈLE	CITY4
CODE	12G021
Alimentation (V / Hz)	230/50
Charge maxi des moteurs (W)	700
Charge maxi accessoires à 24V (W)	10
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Dimensions (mm)	295 x 230 x 100
Poids (g)	1600
Degré de protection (IP)	55

ACCESSOIRES



11B047 • MR2

Module récepteur embrochable
433,92 MHz
Disponible également en version
868,30 MHz (code 11B048)

161213 • CL1+

Module ADI pour bloquer et copier
la programmation de l'armoire

161217 • LUX2+

Module ADI pour la gestion de
lumières, feu et électrofrein